

LASTENBOEK

ELEKTRICITEIT PENTHOUSES

<i>Plaats</i>	<i>Eenh.</i>	<i>Omschrijving</i>	
INKOM	1	Videofonie met 1 binnenpost en 1 buitenpost	
	1	DR, 1 Lp	
	1	Stopcontact enkel	
WC	1	ER, 1Lp	
KEUKEN	1	DR, 2Lp	
	2	Stopcontact enkel	
	1	Stopcontact dubbel	
	1	Stopcontact frigo	
	1	Stopcontact dampkap	
	1	Stopcontact microgolf	
	1	Elektrisch vuur (3F25A)	
	1	Stopcontact vaatwas opbouw	
	1	Stopcontact oven rechtstreeks	
	ZITHOEK	1	DR, 2Lp
		3	Stopcontact dubbel
1		UTP dubbel	
1		TEL aansluiting (utp)	
1		TV aansluiting (coax)	
2		Stopcontact enkel	
EETHOEK		1	DR, 1 Lp
	2	Stopcontact dubbel	
TERRAS	1	DR, 2Lp	
	1	Stopcontact buiten (geklokt in gevel)	
BERGRUIMTE/WASPLAATS	1	ER, 1 Lp	
	1	Stopcontact enkel	
	1	Stopcontact rechtstreeks wasmachine	
	1	Stopcontact rechtstreeks droogkast	
BADKAMER	1	ER, 1 Lp, centraal	
	1	Stopcontact dubbel aan meubel	
	1	Stopcontact enkel	
SLAAPKAMER 1 (MASTER BEDROOM)	1	ER, 1 Lp	
	2	Stopcontact dubbel	
	1	Stopcontact enkel	
	1	TV aansluiting	
	1	UTP aansluiting	
SLAAPKAMER 2	1	ER, 1 Lp	
	1	Stopcontact dubbel	
	2	Stopcontact enkel	
	1	TV aansluiting	
	1	UTP aansluiting	
	1	ER, 1Lp	
DRESSING	1	ER, 1Lp	
NACHTHAL	1	Stopcontact enkel	
	1	DR, 2Lp	
	1	Stopcontact enkel	

<i>Plaats</i>	<i>Eenh.</i>	<i>Omschrijving</i>
KELDERBERGING	1	1Lp hydro opbouwschakelaar
	1	Waterdichte LED armatuur
	1	Hydro opbouwstopcontact enkel
Bijkomend in de installatie	1	Stopcontact opbouw 4-voudig aan verdeelbord
	1	Thermostaat + buitenvoeler
	1	Stopcontact C.V. rechtstreeks
	1	Stopcontact ventilatie

ALGEMEEN

Equipotentiaal voor de gehele woning	1
Tellerkast 25D60 met lastscheider	1
Keuring + plannen (ééndraadschema en situatieschema)	1
Verdeelbord 3Ka met automaten en aardbeveiligers (volgens offerte)	1

ALGEMENE VOORWAARDEN

De installatie wordt uitgevoerd in CE normen, CEBEC gekeurd. De locaties van stopcontacten, schakelaars en lichtpunten worden samen met de bouwheer bepaald. Tevens wordt er advies gegeven wat de mogelijkheden zijn per locatie voor de verlichting. Er wordt eveneens een lichtstudie gedaan waar nodig geacht.

Schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Niko. Opbouwschakelaars en stopcontacten zijn hydro Niko. Lichtpunten zijn afgewerkt tot aan wago en voorzien waar noodzakelijk van lamphouder met lamp.

Telefoonleidingen zijn van het afgeschermd type waarbij deze geschikt is voor PC en Telefoon gebruik (UTP, cat. 5). Er wordt een meerprijs aangerekend wanneer een ander type van schakelaars en stopc. wordt gekozen (zie diversen). Er is een WAARBORG van 2 jaar op het geïnstalleerde materiaal en op eventuele fouten in onze installatie.

ER = enkel richting
 DR = dubbel richtingen of wisselschakeling
 3R = drie richtingen of kruisschakeling
 4R = vier richtingen of uitgebreide kruisschakeling
 5R of meer drukknopen met teleruptor (optie led signalisatie lampje)
 Lp = lichtpunt